



MERIDIAN

Control 15

Meridian Sooloos 數位媒體系統



每一 Meridian Sooloos 數位媒體系統包含有 3 個基本部份：儲存、播放和控制。Control 15 體現所有 3 種功能，以單一單元創造出完整的 Meridian Sooloos 系統：只要增加揚聲器即可。

儲存

Control 15 包含有一個 500GB 的硬碟，它主要用於以開放來源的 FLAC (免費，無損失音頻壓縮) 格式儲存音頻資料檔案。

Control 15 可以用無損失格式儲存相當於 1000 張 CD 專輯的資料。如果在網路上有含硬碟的其他 Meridian Sooloos 產品，Control 15 可以分享這些資源進行儲存，並可從這些裝置輸出音頻。

Control 15 包含有光碟機，可讓音樂從 CD 直接載入到系統。

媒體也可以經由 Control PC 和 Control Mac 應用軟體從光碟或經由線上下載加入到系統。

播放

Control 15 配備包含有極佳 Meridian 數位音效體驗的全新音頻輸出設計。音頻使用最新的 Meridian 'apodising' 濾波技術，以最高取樣率到達 96kHz 的 24 位元清晰度處理，以提升音質，同時也可清除次最佳濾波所造成的錄製錯誤。超低顫振時脈也可使音質達到最佳化。

連接性

音頻使用 RJ45 "Ethernet 型式" 連接線，經由 Meridian 的 SpeakerLink 技術輸出，以獲得 Meridian 組件和 Meridian 揚聲器之間平衡的數位音頻和控制訊號，達到相當直接的安裝，並使音質達到最佳化。

這也表示完整的 Meridian Sooloos 系統可以簡單使用 Control 15 和一組 Meridian DSP 揚聲器即可創造。

產品要點

可立即回應指令並提供直接音樂存取的高對比 17 吋觸控螢幕介面。

500GB 硬碟可以用無損失格式儲存約相當於 1000 張 CD 專輯，並以 MP3 格式輸出到個人音樂播放器。

整合式音頻輸出裝置配備完整的 Meridian 音頻提升 DSP 技術，可輸出純粹的音質。

經由 SpeakerLink 和 Meridian 系統結合，並將高解析度的 S/PDIF 提供給任何的數位音樂系統。

可經由觸控螢幕，Meridian MSR+ 遙控器，或甚至使用 Sooloos 的 iPhone/iPad 應用軟體以無線方式控制系統。

可從 Rhapsody (若有配備) 輕易存取串流音樂服務，並可連線到數以千計的網路收音機電台 (需要網路連線)。

也可連線到其他任何的 Meridian Sooloos 產品，包含其他的 Control 15 裝置，增加額外的儲存或額外的區域。

包含有光碟機，可讓音樂從 CD 直接載入到系統。

Meridian Audio Limited
www.meridian-audio.com



Control 15

Meridian Sooloos 數位媒體系統



Control 15 也提供 S/PDIF 同軸輸出，以連接到第三個系統。這個連接埠也可以由舊型的 Meridian 系統使用，和後面板上的 Meridian Comms DIN 接頭連接。

包含紅外遙控器接收器輸入埠的啓動裝置輸出也包含在內。

控制

Control 15 體現 Meridian 的殊榮，超直覺的 Sooloos 軟體和觸控螢幕介面，可用多種不同的方式立即存取 Meridian Sooloos 的音樂收集。

使用高對比，高解析度(1280 x 1024 畫素)的 17 吋 LCD 顯示器，Control 15 具備可立即反應指尖的高敏感觸控面板。

Control 15 可以和現有的 Meridian Sooloos 系統完全整合，而且可以控制其他區域，天衣無縫的存取額外的儲存，並可從其他的控制裝置操作。

最新的 Meridian Sooloos 軟體整合 Rhapsody®和網路收音機服務，提供進階的音樂發現；高效率的系統結構；區域播放同步；第三方控制，包含 Crestron 整合；和專屬的 Sooloos iPad 和 iPhone 應用軟體進行無線控制。

結構

整合在 Control 15 鋁合金機殼的散熱片取消風扇的使用，因此操作時幾乎完全無聲。使 Control 15 完全適合在最高要求的聆聽室內操作。

網路連接

和所有的 Meridian Sooloos 組件一樣，Control 15 使用標準的 TCP/IP Ethernet，隨機供應的 Neutrik EtherCon 接頭或任何包含 RJ-45 接頭的 CAT5/5e/6 連接線連接到網路。

主要規格

網路介面：

- 1 條 Ethernet (RJ-45)或 Neutrik EtherCon 連接線

音頻連接：

- Meridian SpeakerLink (RJ45)
- 1 個 RCA 型式的 S/PDIF 同軸數位輸出埠

額外的控制連接：

- Meridian Comms

LCD 顯示器：

- 螢幕尺寸：17 吋對角線(43 cm)
- 解析度：1280 x 1024 畫素
- 亮度：350 cdm²
- 可視角度：150°

觸控面板：

- 型式：類比感應 5 線
- 操作力：< 50g
- 結構：薄膜/玻璃
- 壽命/耐久性：35 百萬次觸控

尺寸：

- 457 x 345 x 185 mm/18 x 13.6 x 7.3 in (寬高深)

傾斜：

- 從 0° (垂直)到 50° (傾斜)調整

重量：

- 10.75 kg (23.6 lb)

電源：

- 12V DC 12.5A，150W (mini-DIN)經由外部 AC 轉換器 110-230V (隨機供應)和拆卸式 IEC 3 插腳電源線。



後面板接頭

* Rhapsody 現在僅供應美國市場